

## KOSUNPOWER KOS3000-48 3000W



Cena celkem:	<b>9 724 Kč</b> <b>(bez DPH: 8 036 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>10 696 Kč</b>
Ušetříte:	<b>972 Kč</b>
Kód zboží:	UPSKOS0012
Part No.:	KOS3000-48
Záruka:	26 měs.
Stav:	Nové zboží

## Popis

### KOSUNPOWER KOS3000-48 3000 W

Měnič napětí s čistou sinusoidou, má **integrovanou nabíječku a USB výstup** (s napětím 5 V, proudem 2,1 A) pro nabíjení různých zařízení. Přístroj disponuje také **funkcí UPS** (automatické přepínání sítě a baterie při výpadku napájení). Moderní a hezký design, kvalitní zpracování, odolnost proti nárazům a spolehlivost provozu, to jsou charakteristické vlastnosti tohoto produktu. Připojení vstupu a výstupu zdroje je pomocí kryté svorkovnice se dvěma Pg průchodkami.

Ve srovnání s konkurenčními záložními zdroji vyniká zlomkovou vlastní spotřebou energie - v laboratorních podmínkách změřena **spotřeba 44-47W**, což významně zvyšuje efektivitu a snižuje nároky na baterii při dlouhodobějších zálohách. Oproti běžně naměřeným hodnotám spotřeby srovnatelných produktů jde **o úsporu až 80% energie**.

Jedná se o zařízení, určené pro dodávky střídavého proudu na místech, kde není trvalý zdroj síťového napájení. Měnič je určen pro používání zejména ve volné přírodě, na chatě anebo chalupě, na lodi, v karavanu, v kamionu, při cestování atd. Díky čisté sinusoidě na výstupu, je možné použití pro různé elektrické spotřebiče s ohledem na požadovaný příkon (W).

**Integrovaná 3stupňová nabíječka** je určena pro nabíjení baterií olověných (WET-zaplavených), údržbových i bezúdržbových, gelových, AGM, EFB.

### POZOR, nabíječka není určena pro nabíjení baterií Li-ion (LiFePO4 atd.)

- Vysoká kvalita zpracování, dlouhá životnost
- Použití technologie čipů SMT a pájení vlnou
- Minimální vlastní spotřeba energie - 44-47W, úspora oproti běžným UPS až 80%
- Ochrana proti přetížení, zkratu, přepólování, přehřátí (při 70 °C dojde k vypnutí)
- Kompaktní rozměry, nízká hmotnost
- Malý a tichý ventilátor, chrání před nadměrným zahříváním
- Integrovaná 3stupňová nabíječka
- Zásuvka / zapalovač cigaret jako v automobilu
- USB port (napětí 5 V, proud 2,1 A)
- Funkce UPS (automatické přepínání sítě a baterie při výpadku napájení)

### Obsah balení:

- Záložní zdroj

- Gumové nožičky s možností prošroubání do montážní desky
- Propojovací kabely k baterii 1m s okem M8
- Návod k obsluze

## **ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE**

**Jmenovitý výkon:** 3000 W

**Špičkový výkon:** 6000 W

**Vstupní napětí:** DC 48 V

**Výstupní napětí:** AC 230 V / 50 Hz

**Účinnost:** 91 %

**Klidový příkon:** 970 mA

**Provozní teplota:** -10 až +60 °C

**Rozměry:** 410 × 220 × 150 mm

**Hmotnost:** 11,5 kg

**Barva:** černá-zelená